

E-nummeransökan Kabel



2024-07-04

E-nummeransökan Kabel

1	Att ta hänsyn till vid E-nummeransökan Kabel.....	2
1.1	Nummersättning	2
1.2	Lista 00-05 samt 48-49.....	2
1.3	Ersättning lista 49 - Optokabel.....	2
1.4	För lista 47 gäller nedanstående leveranslängder:.....	2
1.5	Kabelsök.....	2
1.6	Benämning Svensk – kabelspecifik information	3
1.7	E-nummer enhet för kabel.....	3
2	Versioner	4

2024-07-04

1 Att ta hänsyn till vid E-nummeransökan Kabel

Det finns ett antal "mjuka" regler och praxis som du ska följa när du nummersätter och benämner produkter i E-nummerbanken.

1.1 Nummersättning

Systemet föreslår automatiskt ett E-nummer baserat på nästa lediga nummer i den tilldelade nummersekvensen. I de fall man kompletterar ett befintligt sortiment bör man i stället ange ett manuellt E-nummer som ligger i serie med övriga produkter i sortimentet.

För kabel och ledning, lista 00-05 samt 47-49, ska slutsiffran användas för leveranslängd, enligt nedanstående tabeller. Dessa E-nummer måste väljas manuellt vid E-nummeransökan.

1.2 Lista 00-05 samt 48-49

7:e siffran anger leveranslängd

0 = Obestämd längd	5 = 500m
1 = 50m	6 = 1000m
2 = 100m	7 = Reserv
3 = Reserv (Lista49: 305m)	8 = Reserv
4 = 250m	9 = Reserv

1.3 Ersättning lista 49 - Optokabel

Produktgrupp 610 (Optokabel) i lista 49 börjar bli fulltecknad. Av den anledningen har SEG i samråd med medlemsföretagen beslutat att öppna lista 47 för optokabel.

Alla befintliga nummer i L49 ligger kvar och kompletteringar i den listan kommer även fortsättningsvis att vara möjlig i mån av plats.

Nya optokabelsortiment placeras i produktgrupp 800 i L47 som kommer att räknas som en kabellista men slutsiffran kommer att ha en annan betydelse eftersom leveranslängden för optokabel ofta är längre än andra kabeltyper.

1.4 För lista 47 gäller nedanstående leveranslängder:

Slutsiffran 0 = Obestämd längd	Slutsiffran 5 = Reserv
Slutsiffran 1 = 1000m	Slutsiffran 6 = 6000m
Slutsiffran 2 = 2000m	Slutsiffran 7 = Reserv
Slutsiffran 3 = Reserv	Slutsiffran 8 = 8000m
Slutsiffran 4 = 4000m	Slutsiffran 9 = 9000m och längre

1.5 Kabelsök

E-nummerbanken har en sökfunktion i ansökningsmenyn som heter Kabelsök.

[Importerera från Excel](#) [Exportera till Excel](#) [Ta bort](#)

[Manuell nummersättning](#) [Kabelsök](#) [Godkänn valda ansökningar](#) [Skicka tillbaka valda ansökningar](#)

2024-07-04

Här anger du produktgrupp och hur många olika kablar du vill lägga upp, tex 4 olika kabeltyper enligt exemplet nedan.

Kabelsök

X

Ange produktgrupp	<input type="text" value="800"/>
Antal unika kablar?	<input type="text" value="4"/>
Sök från	<input type="text" value="E-nummer"/>
Lediga nummer:	

Sök

Avbryt

När du klickar på sök så får du upp förslag på lämpliga serier. Detta är ingen information som går att flytta över till ansökningen per automatik (som vid manuell nummersättning) utan det är enbart en hjälp att hitta lediga nummerserier. Siffran inom parentes efter förslagen är hur många serier som finns inom det angivna intervallet.

Ange produktgrupp	<input type="text" value="800"/>
Antal unika kablar?	<input type="text" value="4"/>
Sök från	<input type="text" value="E-nummer"/>

[visa alla](#)

Lediga nummer:

47 004 10 - 47 004 99 (9)

47 005 40 - 47 005 99 (6)

47 006 40 - 47 006 99 (6)

1.6 Benämning Svensk – kabelspecifik information

För kabel anges inte ordet KABEL utan typbeteckningen anges direkt, exempelvis EKKJ. I fältet Benämning Svensk ska du utöver kabelns tekniska information, även ange **förpackningstyp och leveranslängd**. T.ex. "SFU 2xSM G657A1 **T4000**". Vid platsbrist i fältet kan man skriva T4k. Komplet benämning utan förkortningar kan skrivas i "Benämning Svensk Lång".

Förpackningstyper för kabel

T= Trumma R= Ring B= Bobin C= Coil X= Box V=Vagn P=Panna PW=Plywood bobin

(Buddy är ok att skriva ut som det är)

1.7 E-nummer enhet för kabel

E-numrets enhet när det gäller kabel i dessa listor, ska alltid vara "M" (Meter).

2024-07-04

2 Versioner

Version	Datum	Fastställd av	Ändringar
v.1	2024-07-04	SEG	Första versionen med nya grafiska element.



Ringvägen 100
118 60 Stockholm

08-663 01 30
info@seg.se
www.seg.se